

1

2

3

4

5

6

7

8

Lista materiałowa

Strona: 1

Nr	Nazwa	Nr artykułu	Nr kat. części	Oznaczenie	Wytwórca	Ilość
1	Interfejs ATyS D20	Interfejs ATyS D20	15992020	-1A1	Socomec	1
2	Przewód do podłączenia interfejsów ATyS DI0, D20	Przewód do podłączenia interfejsów ATyS DI0,	15992009		Socomec	1
3	Ograniczniki przepięć klasy B+C	SP-B+C/3+1	267510	-1F1	Moeller	1
4	Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/3 max63A	Z-SLS/CB/3 max63A	248249	-1F2, -1F3	Moeller	2
5	Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg	CFI6-63/4/003-DE	235792	-2F1	Moeller	1
6	Wyłącznik nadprądowy 3-bieg	CLS6-B16/3	270408	-2F2, -2F3	Moeller	2
7	Wył.nadprądowy, z mod. Różnicowoprad., 1+N-bieg.	PKNM-16/1N/B/003		-2F9, -2F10, -2F11	Moeller	3
8	Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg	CFI6-40/4/003-DE	235784	-3F1	Moeller	1
9	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg	CLS6-B16	270340	-2F4, -2F5, -2F6, -2F7, -2F8, -3F2, -3F3, -3F4, -3F5, -3F6	Moeller	13
				-3F7, -3F8, -3F9		
10	Wyłącznik nadprądowy 2-bieg	CLS6-B6/2		-3F10	Moeller	1
11	Wyłącznik nadprądowy 2-bieg	CLS6-B10/2	270372	-3F11	Moeller	1
12	Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg	CFI6-25/4/003-DE	235776	-4F1	Moeller	1
13	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg	CLS6-B6	269607	-4F6, -4F8	Moeller	2
14	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg	CLS6-B10	269608	-4F2, -4F3, -4F4, -4F5, -4F7, -4F9	Moeller	6
15	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg	CLS6-C10	270350	-5F1, -5F2, -5F3	Moeller	3
16	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg	CLS6-C2	270347	-5F4	Moeller	1
17	Dioda LED w oprawce (85-264 VAC), biała	M22-LED 230-W	216563	-5H1	Moeller	1
18	Główka lampki sygnalizacyjnej płaska, biała	M22-L-W	216771		Moeller	1
19	Wyłącznik zmierzschowy montowany na szynie	DS-TA/1W	111452	-5P1	Moeller	1
20	Przełącznik ATyS M 6e, 4-bieg. 125A	Przełącznik ATyS M 6e, 4-bieg. 125A	13644012	-1Q1	Socomec	1
21	Ekrany ochronne zacisków, 4-bieg. 40-160A	Ekrany ochronne zacisków, 4-bieg. 40-160A	22944016		Socomec	2
22	Stycznik mocy DILM17-10	DILM17-10(230V50HZ	277004	-5Q1	Moeller	1
23	S Awaryjny SO			-1S1		1
24	Naped przełącznika 2 położenia, bez opisu	M22-WRK3	216872	-5S1	Moeller	1
25	Łączniki mocujące	M22-A	216374		Moeller	2
26	Element stykowy IZ montowany do płyty czołowej	M22-K10	216376		Moeller	2
27	Transformator bezpieczeństwa 250VA	TMM250/400/24		-3T1	TRAFOS VOLUMEN	1
28	Kanał kablowy80x60mm	Kanał kablowy80x60mm		U		575
29	Kanał kablowy 40x60mm	Kanał kablowy 40x60mm	OBOB-6155227	-U		700
30	Szyna montażowa bez otworów	5ST1 141		-U, -U, -U, -U, -U	Siemens	3.04m
31	Kanał kablowy 60x60mm	Kanał kablowy 60x60mm		-U, -U, -U, -U, -U		3030
32	TS8 płyta montażowa 1800x800	TS8 płyta montażowa 1800x800		-U	Rittal	1
33	TS8 Szafa sterownicza lak. z. p.m. 800x1800x400	8884500	8884.500	-U	Rittal	1
34	TS8 ściany boczne lak. w opak. 2 szt. 1800x400	8184235	8184.235		Rittal	1
35	TS8 Segmet-cokołu przód-tył 800x200	8602800	8602.800		Rittal	1
36	TS8 Osłony-cokołu boczne 400x200	8602040	8602.040		Rittal	1
37	Złaczce srubowe PE - WKN35 SL/U	WKN35 SL/U	57,535,9055,0	-1X1, -1X4, -1X5	Wieland	4
38	Blok rozdzielczy zasilania BR 4-1l 125A	Blok rozdzielczy zasilania BR 4-1l 125A		-1X1	Legrand	1
39	Złaczce srubowe - WKN35/U	WKN35/U	57,535,0155,0	-1X4, -1X5	Wieland	2
40	KL-60	Zacisk KL-60	275451	-2X1	Moeller	1
41	Złaczce srubowe - WK 4/U	WK 4/U	57,504,0055,0	-1X2, -1X3, -2X1, -2X2, -2X3, -2X4, -2X5, -2X6, -2X7, -2X8	Wieland	72
				-2X9, -2X10, -3X1, -3X2, -3X3, -3X4, -3X5, -3X6, -3X7, -3X8		
				-3X9, -4X1, -4X2, -4X3, -4X4, -4X5, -4X6, -4X7, -4X8, -5X1		
				-5X2		